



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY THƯỜNG HORING QA12 & 5-QA12

1. TỔNG QUAN



QA12 và 5-QA12 là các tủ trung tâm báo cháy của Horing. Trong đó, 5-QA12 hỗ trợ tối đa 5 Zone, còn QA12 có thể được cấu hình từ 10 đến 80 Zone. Catalogue tập trung vào khả năng xác minh báo động, kiểm tra Zone và giám sát các tình trạng lỗi của hệ thống.

2. ỨNG DỤNG

QA12 và 5-QA12 được sử dụng trong hệ thống báo cháy theo Zone, kết nối với các đầu báo và thiết bị báo cháy trên từng khu vực được bảo vệ.

Theo catalogue, tủ có thể kết nối đầu báo nhiệt không giới hạn, ngoại trừ loại điện tử, và tối đa 30 đầu báo khói/Zone đối với đầu báo do Horing Lih sản xuất.

3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Khi nhận tín hiệu từ các thiết bị báo cháy, tủ QA12/5-QA12 thực hiện xác minh báo động trong thời gian tối đa 7 giây nhằm xác nhận tình trạng cháy thực tế và hạn chế báo động giả do nhiễu từ môi trường.

Đầu báo / thiết bị báo cháy -> Zone -> Tủ QA12 / 5-QA12 -> Xác minh báo động -> Cảnh báo / xử lý

Các chức năng:

- Xác minh báo động trong tối đa 7 giây để xác nhận cháy thực tế và hạn chế báo động giả do nhiễu môi trường.
- Có chức năng kiểm tra Zone để kiểm tra tín hiệu báo cháy và chức năng của hệ thống.
- Mỗi Zone có chức năng vô hiệu hóa riêng.



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

- Có đèn chỉ thị lỗi cho tình trạng đứt kết nối, nguồn AC không ổn định, áp quy ngắn mạch, áp quy ngắt kết nối hoặc bo mạch bên trong bị ngắt kết nối.

4. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số	5-QA12	QA12
Model	5-QA12	QA12
Nguồn cấp	220 V AC / 50–60 Hz*	220 V AC / 50–60 Hz*
Dung lượng ắc quy	24 V / 4 Ah	24 V / 4 Ah
Số đầu báo nhiệt kết nối	Không giới hạn*	Không giới hạn*
Số đầu báo khói kết nối	30 đầu báo/Zone*	30 đầu báo/Zone*
Điện trở cuối tuyến	10 kΩ – 1 điện trở/Zone	10 kΩ – 1 điện trở/Zone
Vật liệu	Thép tấm 1,2 mm	Thép tấm 1,2 mm
Màu sắc	Xám ngọc trai*	Xám ngọc trai*

5. KÍCH THƯỚC

5.1. 5-QA12

Model	Cao × Rộng × Sâu
5-QA12	320 × 250 × 100 mm

5.2. QA12

Cấu hình Zone	Cao × Rộng × Sâu
10 Zone	450 × 330 × 130 mm
20 Zone	550 × 330 × 130 mm
30 Zone	680 × 380 × 150 mm



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

40 Zone	950 × 420 × 150 mm
60–80 Zone	1300 × 420 × 170 mm

6. THIẾT BỊ TƯƠNG THÍCH

Nhóm thiết bị	Thông tin theo catalogue
Đầu báo nhiệt	Không giới hạn, ngoại trừ loại điện tử
Đầu báo khói	30 đầu báo/Zone; Horing Lih sản xuất
Điện trở cuối tuyến	10 kΩ; 1 điện trở/Zone

7. ĐIỂM NỔI BẬT CỦA QA12 & 5-QA12

- Xác minh báo động trong tối đa 7 giây.
- Kiểm tra Zone để kiểm tra tín hiệu và chức năng hệ thống.
- Vô hiệu hóa riêng từng Zone.
- Giám sát nhiều tình trạng lỗi của hệ thống.
- 5-QA12 hỗ trợ tối đa 5 Zone; QA12 hỗ trợ tối đa 80 Zone.