



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

CHUÔNG BÁO CHÁY GST-JL

1. TỔNG QUAN



GST-JL là chuông báo cháy được sử dụng trong hệ thống báo cháy. Khi hệ thống xác nhận có tín hiệu báo cháy, chuông sẽ phát âm thanh để cảnh báo người ở khu vực hiện trường. Thân chuông được làm bằng hợp kim nhôm, có trọng lượng nhẹ, âm lượng lớn và thuận tiện cho việc lắp đặt. Chuông được kích hoạt bằng động cơ 24 VDC, truyền động trực tiếp mà không cần rơ-le, có mức tiêu thụ điện năng thấp và độ tin cậy cao.

2. LẮP ĐẶT

- Chuông GST-JL gồm thân chuông và đế.
- Cố định đế chắc chắn trên tường.
- Kết nối dây nguồn với đế.
- Kết nối dây nguồn từ thân chuông vào đế, sau đó lắp thân chuông vào đế và cố định chắc chắn.
- Có thể cấp nguồn 24 VDC để kiểm tra chuông hoạt động bình thường.

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số	GST-JL
Điện áp hoạt động	24 VDC $\pm$ 15% (không phân cực)
Dòng điện hoạt động	$\leq$ 21 mA (24 VDC)
Cường độ âm thanh	>95 dB (24 VDC)
Kích thước	Ø152 mm

4. ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Thân chuông bằng hợp kim nhôm, trọng lượng nhẹ.
- Âm lượng lớn, phù hợp sử dụng trong hệ thống báo cháy.
- Kích hoạt bằng động cơ 24 VDC.
- Truyền động trực tiếp mà không cần rơ-le.



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

- Tiêu thụ điện năng thấp và có độ tin cậy cao.

5. KÍCH THƯỚC

Ø152 mm

6. LƯU Ý

- ◇ Không kết nối dây điều khiển với nguồn điện áp cao để tránh làm hỏng chuông.
- ◇ Lắp bộ gõ chuông hướng xuống dưới.
- ◇ Liên hệ đơn vị cung cấp khi phát sinh vấn đề trong quá trình sử dụng.