



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

ĐÈN BÁO PHÒNG GST C-9314P

1. TỔNG QUAN



C-9314P là đèn báo phòng được sử dụng để hiển thị tín hiệu báo cháy của đầu báo tại vị trí dễ quan sát. Thiết bị được điều khiển trực tiếp bởi đầu báo tương ứng và truyền tín hiệu báo cháy đến vị trí bên ngoài, giúp người tại hiện trường dễ dàng nhận biết đầu báo đang báo động. C-9314P phù hợp với các đầu báo được lắp đặt trong căn hộ, khu vực nguy hiểm, dưới sàn giả hoặc phía trên trần giả.

2. ỨNG DỤNG

- Lắp đặt tại vị trí dễ quan sát để hiển thị trạng thái báo cháy của đầu báo.
- Phù hợp sử dụng cho đầu báo lắp đặt trong khu vực phòng ở và các vị trí khó quan sát trực tiếp.
- Có thể kết nối với các đầu báo tương thích thông qua đầu nối dành cho đèn chỉ thị từ xa.

3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Khi đầu báo hoạt động bình thường, đèn báo C-9314P ở trạng thái tắt. Khi đầu báo phát tín hiệu báo cháy, đèn báo được kích hoạt và sáng liên tục để giúp người ở bên ngoài khu vực lắp đặt nhận biết vị trí đang có báo động.

Đầu báo phát tín hiệu → C-9314P nhận tín hiệu → Đèn đỏ sáng → Nhận biết vị trí báo cháy

4. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số	C-9314P
Mã sản phẩm	C-9314P
Tên thiết bị	Đèn báo phòng / Bộ chỉ thị từ xa thụ động
Điện áp hoạt động	2,0 – 3,0 VDC
Dòng điện ở trạng thái chờ	0 mA
Dòng điện khi hoạt động	≤30 mA



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

Đèn chỉ thị	Màu đỏ; tắt khi giám sát bình thường, sáng liên tục khi hoạt động
Nhiệt độ hoạt động	0°C đến +37,8°C
Độ ẩm tương đối	≤85%, không ngưng tụ
Vật liệu vỏ	Nhựa ABS
Màu sắc	Trắng (RAL 9016)
Kích thước	64,5 × 64,5 × 31,4 mm
Sản phẩm tương thích	C-9101, C-9102, C-9103, DC-9101E, DC-9102E, DC-9103E, DC-M9102, DC-M9103, DC-M9101, I-9101, I-9102, I-9103, DI-9101E, DI-9102E, DI-9103E, DI-M9102, DI-M9103, DI-M9101
Phụ kiện lắp đặt	Đế lắp BP-9314P khi lắp âm vào hộp điện kiểu UL 1 ngăn hoặc 2 ngăn

5. ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Sử dụng đèn LED để hiển thị trạng thái báo cháy.
- Tích hợp điện trở hạn dòng bên trong.
- Được điều khiển trực tiếp bởi đầu báo tương ứng.
- Đèn màu đỏ tắt khi hệ thống giám sát bình thường và sáng liên tục khi có tín hiệu báo động.
- Thiết kế nhỏ gọn, kích thước 64,5 × 64,5 × 31,4 mm.
- Vỏ bằng nhựa ABS màu trắng.

6. LẮP ĐẶT VÀ ĐẦU NỐI

C-9314P được kết nối với đầu báo tương thích thông qua các đầu nối dành cho đèn chỉ thị từ xa. Khi lắp đặt âm vào hộp điện kiểu UL 1 ngăn hoặc 2 ngăn, cần sử dụng đế lắp BP-9314P. Đầu nối đúng cực của đầu ra đèn chỉ thị từ xa trên đầu báo theo hướng dẫn kỹ thuật của hệ thống.



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

7. KÍCH THƯỚC

64,5 × 64,5 × 31,4 mm

8. LƯU Ý

- Sử dụng C-9314P với các đầu báo tương thích theo danh sách của nhà sản xuất.
- Thực hiện đấu nối đúng cực của đầu ra dành cho đèn chỉ thị từ xa.
- Khi lắp âm vào hộp điện kiểu UL 1 ngăn hoặc 2 ngăn, sử dụng đúng đế lắp BP-9314P.
- Thông số kỹ thuật có thể được nhà sản xuất điều chỉnh nhằm cải thiện sản phẩm.