



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

NÚT NHẤN BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ HORING QA-19



1. TỔNG QUAN

QA19 là nút nhấn báo cháy địa chỉ (Addressable Manual Call Point) của Horing. Thiết bị được kết nối trực tiếp với Loop của tủ trung tâm báo cháy địa chỉ và sử dụng công tắc DIP để cài đặt địa chỉ.

2. ỨNG DỤNG

QA19 được sử dụng trong hệ thống báo cháy địa chỉ để người sử dụng chủ động phát tín hiệu báo cháy khi phát hiện tình huống khẩn cấp. Tín hiệu từ QA19 được gửi trực tiếp về tủ trung tâm thông qua Loop. Thiết bị có để lắp đặt tùy chọn.

3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Khi nhấn nút khẩn cấp, QA19 ngay lập tức kích hoạt tín hiệu báo cháy. Tín hiệu được truyền trên Loop về tủ trung tâm. Địa chỉ của thiết bị được cài đặt bằng công tắc DIP.

Nhấn nút khẩn cấp -> QA19 kích hoạt tín hiệu -> Tín hiệu trên Loop -> Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ

Các đặc điểm:

- Cài đặt địa chỉ bằng công tắc DIP.
- Nhấn khẩn cấp sẽ ngay lập tức kích hoạt tín hiệu báo cháy.
- Có giắc điện thoại và nút đặt lại phía sau nắp che.
- Có thể lựa chọn thêm để lắp đặt.



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

4. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số	QA19
Model	QA19
Mục đích	Tín hiệu được gửi trực tiếp về tủ trung tâm
Hệ thống kết nối	Loop của tủ trung tâm
Nguồn tín hiệu đầu vào	Tín hiệu Loop
Cài đặt địa chỉ	Công tắc DIP
Điện áp hoạt động	26 V DC
Dòng báo động	6 mA
Dòng chờ	850 μ A
Nhiệt độ môi trường	0°C đến +50°C
Vật liệu	Nhựa chống cháy
Màu sắc	Đỏ
Kích thước	Ø140 × 45 mm

5. KÍCH THƯỚC

Thông số	Giá trị
Đường kính	140 mm
Chiều cao	45 mm



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

6. THIẾT BỊ TƯƠNG THÍCH

Nội dung	Thông tin
Loại thiết bị	Nút nhấn báo cháy địa chỉ
Kết nối	Loop của tủ trung tâm
Nguồn tín hiệu	Tín hiệu Loop
Cài đặt địa chỉ	Công tắc DIP
Để lắp đặt	Tùy chọn

7. TÓM TẮT NGUYÊN LÝ KẾT NỐI

QA19 -> Loop -> Tủ trung tâm -> Xử lý tín hiệu báo cháy